

หมายเหตุ : การตั้งค่า DNS ใน Modem ให้ตั้งค่าผ่าน IE
หาก ตั้งค่าผ่าน Browser อื่นอาจจะ Save ไม่ได้

TD-W8901G

User name: admin

Password:

Remember my password

OK Cancel

Quick Start - PPPoE/PPPoA

The PPPoE Username & Password have been configured, you can change them then click NEXT or click SKIP to continue

Username: 0241287xx@bestcyber

Password:

ใส่ User name และ Password

หากขึ้นมาเป็นหน้า **Quick Start** จะ
ขึ้นให้ใส่ User และ Password มี ปุ่ม
Next กับ SKIP ให้เลือก **SKIP**

NEXT SKIP

Interface	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status
	Internet	LAN	Wireless			
Router Local IP	IP Address : 192.168.1.1 IP Subnet Mask : 255.255.255.0 Dynamic Route : RIP2-B Direction : None Multicast : Disabled IGMP Snoop : <input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled MldSnoop : <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled					
DHCP	DHCP : <input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Relay					
DHCP Server	Starting IP Address : 192.168.1.2 Current Pool Summary IP Pool Count : 252 Lease Time : 43200 seconds (0 sets to default value of 259200) Physical Ports : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4					
DNS	DNS Relay : Use User Discovered DNS Server Only Primary DNS Server : 203.113.7.130 Secondary DNS Server : 8.8.8.8					
Backup						

1. ให้เลือก เมนู **Interface Setup**
2. เลือกที่ **LAN**
3. ให้ดูช่อง **Port LAN** ว่ามีเครื่องหมายถูก เลือกเปิดการใช้งาน Port LAN หรือไม่
4. ตั้งค่า **DNS Reley** ทำได้ 2 วิธี
 - ตั้งค่ากลับเป็น Use Auto หรือ
 - หากต้องการตั้งค่าเองให้ใส่เป็น DNS ของทาง TOT
5. กด **SAVE**

นครหลวง : 203.113.5.130
: 8.8.4.4
ภูมิภาค : 203.113.7.130
: 8.8.8.8